



Инструкция по эксплуатации подавителя сигнала EaglePro Буран



Антенны

Индикатор
работы



Контакты
подключения антенн

Кнопка
включения

Общее описание

Глушилка EaglePro Буран - портативная глушилка сотовой связи и интернета. Блокирует работу: сотовых телефонов и модемов, охранных GSM сигнализаций, шпионской техники - беспроводных микровидеокамер для скрытой съемки, жучков для аудио прослушки.

Частотный диапазон подавления сигналов связи: CDMA (463 МГц - 467,5 МГц); GSM900 (925 МГц - 960 МГц); GSM1800 (1805 МГц-1880 МГц); 3G (2110 МГц - 2170 МГц).

Рабочий радиус действия (дальность постановки помех) - 5 метров, достаточно, для того, чтобы закрыть от шпионской техники помещение площадью 78 м2.

Сотовая глушилка имеет встроенный аккумулятор емкостью 1500 мАч и способна автономно работать от одной зарядки в течении 120 минут.

Предусмотрено одновременное подавление частот сотовой связи и дозарядка аккумуляторной батареи, в этом случае время работы глушилки Буран по не ограничено.

При работе глушилка не греется и не требует обслуживания из-за рисков перегрева, либо для технического обслуживания.

Источники зарядки прибора: стационарная электрическая сеть - 220 В; электрическая сеть транспортного средства - 12/24 В от стандартного прикуривателя. В комплекте поставки имеется два адаптера питания, зарядное устройство от сети 220 В и автомобильное зарядное устройство 12/24 В, аккумуляторная батарея на 2600 мАч.

Небольшие размеры 107,5 мм х 45 мм х 18,5 мм (без антенн) и масс 107,5 грамм дают возможность глушилки

Буран всегда иметь при себе, за что ее часто называют карманной глушилкой сотовых телефонов.

Есть три антенны, по одной на каждый диапазон подавления - GSM, 3G, DCS.

Рабочий блок прибора легкий, противоударный, выполнен из металлического сплава.

Условия эксплуатации прибора: температура -10 + 50 °С.

Сборка выполнена из качественных комплектующих, в заводских условиях по отработанной технологии - именно поэтому глушилка будет работать долго, безотказно и надежно глушить сотовую связь.

При работе с подавителем

Для максимального радиуса действия необходимо, чтобы антенны находились в вертикальном положении.

Рекомендуется!! Работа прибора в сухом, проветриваемом месте, вдали от источников влаги, электромагнитного излучения, тепла, экранирующих преград, создающих так называемые «мертвые» зоны.

Не рекомендуется!! Использовать ближе 200 метров от базовой станции оператора сотовой связи.

Запрещено!!!! Демонтировать антенны во время его работы; ставить посторонние предметы на рабочий блок. Кроме того, необходимо оберегать!!! от короткого замыкания, попадания влаги, едких газов, жидкости, насекомых, рабочий блок прибора.

Как работать с глушилкой

Для работы глушилкой не требуется специальных знаний и навыков.

Перед началом работы требуется:

Надежно, по имеющимся надписям соединить антенны с рабочим блоком.

С помощью зарядного устройства подсоединить прибор к источнику электрической энергии и зарядить аккумуляторную батарею. Время первой зарядки 5-6 часов. В дальнейшем время подзарядки не имеет значения, АБ не обладает "эффектом памяти".

По окончании зарядки АБ отсоединить прибор от сети 220 В/12-24 В, либо оставить подключенным (значения не имеет). Нажать на кнопку питания, что находится сбоку на рабочем блоке. Загорится рабочий индикатор, что находится сверху, где антенны. Глушилка включена и сотовая связь пропадет в течении 1-2 минут после начала работы прибора.

Далее, дополнительных действий по настройке не требуется, работа происходит в автоматическом режиме.

Технические характеристики

Частотный диапазон подавления сигналов связи:

CDMA: 463 МГц - 467,5 МГц GSM900: 925 МГц - 960 МГц GSM1800: 1805 МГц-1880 МГц 3G: 2110 МГц - 2170 МГц

Блокирует сети: CDMA, GSM, 3G.

Выходная мощность: 0,5Вт.

Внешние антенны, штырь, всеуправленные.

Емкость аккумулятора: 1500 мАч, литиево-полимерный, не обладает «эффектом памяти», имеет большой жизненный цикл.

Время автономной работы от встроенной аккумуляторной батареи 120 минут.

Радиус подавления (дальность постановки помех для сигналов связи): 5 метров.

Источники зарядки АБ: стационарная электрическая сеть - 220 В; электрическая сеть транспортного средства - 12/24 В от стандартного прикуривателя. В комплекте поставки имеется два адаптера питания, зарядное устройство от сети 220 В и автомобильное зарядное устройство 12/24 В, также портативный аккумулятор на 2600 мАч.

Размеры: 95 мм х 45 мм х 18мм (без антенн).

Масса: 150 гр.

Комплект поставки

- Рабочий блок - 1 шт.
- Антенны - 3 шт.
- Портативный аккумулятор на 2600 мАч
- Адаптер питания на 220 В - 1 шт.
- Адаптер питания на 12/24 В - 1 шт.

Оплата, гарантия, возврат



Наложный платеж - никаких предварительных платежей, заказ оплачивается на почте при получении посылки.



Честная гарантия 1 год - означает, что в случае возникновения гарантийного случая, мы не ремонтируем товар, не отправляем вас в сервисный центр как это делают в других магазинах, мы просто его меняем на **НОВЫЙ!**



Программа беспрепятственного возврата товара - в течение 14 дней возможно обменять или вернуть неоправившийся товар без объяснения причин своих действий.